













GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G60C		GX60C	
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>220/127</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>51</b>	<b>56</b>				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>56</b>	<b>62</b>				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		<b>cos 0,8</b>					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>41</b>	<b>45</b>				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>45</b>	<b>49</b>				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consumation combustible 70% charge		<b>7,8 l/h</b>	<b>9,3 l/h</b>				
<b>MOTORE</b> ENGINE MOTEUR	<b>giri/min</b> rpm tr/min	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE</b> ALTERNATOR ALTERNATEUR	<b>giri/min</b> rpm tr/min	<b>1500</b>	<b>1800</b>
Modello Model Modèle		 <b>4BT3.3G2</b>		Modello Model Modèle		 <b>LSA 43.2</b> <b>LSA 43.2</b>	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C</b> <b>53 kVA</b>	<b>40°C</b> <b>60 kVA</b>
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>89,8 %</b>	<b>89,8 %</b>
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Excitatrice Exciter Excitatrice		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>12</b>	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		<b>300%: 10 s</b>	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>4</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+ N</b>
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>cm<sup>3</sup> 3.300</b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP 23</b>
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>95 x 115 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 438</b> <b>AREP</b>
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE</b> LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				<b>QUADRO ELETTRICO</b> CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
							
	<b>l</b>	<b>Kg</b>	<b>cm (L x W x H)</b>				
<b>G60C</b>	<b>77</b>	<b>700</b>	<b>170 77 134</b>				
<b>GX60C</b>	<b>135</b>	<b>1.100</b>	<b>230 113 165</b>	<b>QM120</b>	<b>Q4400AMF</b>	<b>Q4400ATS</b>	<b>Q4400STS</b>