












GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G11P		GX11P			
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>220/127</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>9</b>	<b>11</b>						
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>10</b>	<b>12</b>						
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		<b>cos 0,8</b>							
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>						
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>8,0</b>	<b>9,6</b>						
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		<b>1,8</b>	<b>2,2</b>						
<b>MOTORE ENGINE MOTEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>		
Modello Model Modèle		 <b>403C-11G</b>		Modello Model Modèle		 <b>LSA 37</b> <b>LSA 37</b>			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>8,5</b>	<b>10, 4</b>	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C</b> <b>9 kVA</b>	<b>40°C</b> <b>11,5 kVA</b>		
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>9,4</b>	<b>11, 5</b>	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>83,3 %</b>	<b>84,5 %</b>		
Aspirazione Aspiration Aspiration		Naturale Natural Naturelle		Eccitatrice Exciter Excitatrice		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes			
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>12</b>			
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		---			
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>3</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+</b> <b>N</b>		
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>1.131 cm<sup>3</sup></b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP</b> <b>23</b>		
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>77 x 81 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 230</b> <b>Shunt</b>		
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES</b>				<b>QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE</b>					
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
	<b>l</b>	<b>Kg</b>	<b>cm (L x W x H))</b>						
<b>G11P</b>	<b>43</b>	<b>440</b>	<b>120</b>	<b>70</b>	<b>110</b>				
<b>GX11P</b>	<b>70</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>133</b>				
						<b>QM120</b>	<b>Q</b>		<b>410S</b>