
















GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G165P		GX165P		
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>220/127</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>150</b>	---					
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>165</b>	---					
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		<b>cos 0,8</b>						
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>119,5</b>	---					
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>131,5</b>	---					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		<b>23,2 l/h</b>	---					
<b>MOTORE ENGINE MOTEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	
Modello Model Modèle		 <b>1006 TAG2</b>		Modello Model Modèle		 <b>LSA 44.2</b> ---		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>129,3</b>	---	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C</b> <b>150 kVA</b>	---	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>143,0</b>	---	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>92,8 %</b>	---	
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>12</b>		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		<b>300%: 10 s</b>		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>6</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+</b> <b>N</b>	
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>5.990 cm<sup>3</sup></b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP 23</b>	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>100 x 127 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 438 AREP</b>	
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES</b>				<b>QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE</b>				
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option
	<b>l</b>	<b>Kg</b>	<b>cm (L x W x H))</b>					
<b>G165P</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>232</b>	<b>77</b>	<b>144</b>			
<b>GX165P</b>	<b>135</b>	<b>1.800</b>	<b>297</b>	<b>113</b>	<b>190</b>			
						<b>QM120</b>	<b>Q 4400AMF</b>	<b>Q4400ATS</b> <b>Q4400STS</b>