












GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G226V		GQ226V	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	200	228				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	220	251				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	160	182				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	176	201				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consumation combustible 70% charge		29,3 l/h	34 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle	VOLVO PENTA			Modello Model Modèle	LS LEROY SOMER		
		TAD 722 GE				LSA 46.2	LSA 46.2
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	179	197	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 200 kVA	40°C 230 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	197	218	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		93,2 %	93,2 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 7.150		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		108 x 130 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option
							
	l	Kg	cm (L x W x H))				
G226V	118	1.800	255	100	171		
GQ226V	320	2.700	363	123	221		
						QM120	Q4400AMF
						Q4400ATS	Q4400STS