










GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G22L		GX22L		
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>220/127</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>19,3</b>	<b>22,5</b>			  		
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>21,2</b>	<b>24,8</b>					
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance	<b>cos 0,8</b>							
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>15,5</b>	<b>18,2</b>					
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>17,0</b>	<b>19,8</b>					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		<b>3,9 l/h</b>	<b>4,4 l/h</b>					
<b>MOTORE ENGINE MOTEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	
Modello Model Modèle	 <b>LDW2204CHD</b>		Modello Model Modèle	 <b>LSA 42.2</b>		<b>LSA 42.2</b>	<b>LSA 42.2</b>	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>17,7</b>	<b>20,5</b>	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C 20 kVA</b>	<b>40°C 26 kVA</b>	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>19,5</b>	<b>22,5</b>	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>87,9 %</b>	<b>88,6 %</b>	
Aspirazione Aspiration Aspiration		Naturale Natural Naturelle		Eccitatrice Exciter Excitatrice		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>12</b>		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		<b>300%: 10 s</b>		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>4</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+ N</b>	
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>cm<sup>3</sup> 2.199</b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP 23</b>	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>88 x 90,4 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 438 AREP</b>	
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES</b>				<b>QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE</b>				
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
								
	<b>l</b>	<b>Kg</b>	<b>cm (L x W x H)</b>					
<b>G22L</b>	<b>48</b>	<b>425</b>	<b>135</b>	<b>70</b>	<b>110</b>			
<b>GX22L</b>	<b>70</b>	<b>540</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>133</b>	<b>QM120</b>	<b>Q410S</b>	